Commutateur KVM 2 ports USB-C avec 3 × USB-A, 2 × USB-C Power Delivery (PD), HDMI, DisplayPort et audio



Code produit:
10.12.0003

EAN:
8433281017641

Description:
Ce commutateur KVM permet de contrôler deux ordinateurs à l'aide d'un seul clavier, d'une seule souris, d'un seul moniteur et d'un seul périphérique audio. Il dispose de connexions USB-C et USB-A, prend en charge les sorties vidéo HDMI ou DisplayPort et offre une charge rapide USB Power Delivery (PD).

Spécification:
Entrées: • 2 × USB-C Sorties: • 3 × USB-A 2.0, jusqu'à 480 Mbps • 2 × USB-C PD, jusqu'à 100 W, pour recharger les ordinateurs portables connectés. • 1 × HDMI, prenant en charge des résolutions jusqu'à 8K@60Hz • 1 × DisplayPort, prenant en charge des résolutions jusqu'à 8K@60Hz *Remarque : les ports HDMI et DisplayPort ne peuvent pas être utilisés simultanément.* • Audio : prend en charge le microphone et les écouteurs Voyants LED pour vérifier l'état de la connexion. Sélection du PC par bouton Aucun logiciel ni pilote requis, une solution entièrement plug-and-play. Il suffit de le connecter à votre ordinateur et de commencer à l'utiliser immédiatement. Compatible avec les appareils USB-C et Thunderbolt prenant en charge le mode DP Alt. Compatible avec Windows, macOS, Android et les distributions Linux Dimensions du produit: 130 × 63 × 15 mm Couleur: Gris Matériau: aluminium Comprend deux câbles USB-C mâle vers mâle de 50 cm. Normes: CE, RoHS Test de fonctionnement: 100 % testé

Contenu de l'emballage:
1 × Commutateur KVM 2 × Câbles USB-C mâle vers mâle 1 × Manuel d'utilisation

Information de l'emballage:
Boîte de vente au détail Poids approximatif (kg) : 0,117 Dimensions approximatives (mm) (H × l × L) : 187 × 113 × 32